

Partager une connexion Internet

Catégorie : Réseaux

Publié par [Nendo](#) le 25/11/2007

Sur un petit réseau local, il est parfois souhaitable que tous les postes puissent accéder à Internet avec le même abonnement. Pour cela, vous pouvez soit acquérir un routeur, soit partager cette connexion avec toutes les autres machines en reliant un ordinateur du réseau à Internet.

Si vous avez le câble ou l'ADSL, il est nécessaire de placer deux cartes réseau sur le PC connecté à Internet. La première sera reliée de manière habituelle au réseau local et la seconde au modem ou à l'ADSL.

Pour un accès à Internet par modem, c'est cet accès distant qui devra être partagé. Pour y parvenir, déroulez le menu **Démarrer / Panneau de configuration**. Sélectionnez **Connexion réseau et Internet**, puis **Connexion réseau**. Effectuez un clic droit sur la connexion à Internet (deuxième carte réseau ou accès distant selon le cas) et choisissez **Propriétés**. Si vous disposez d'un accès câble ou ADSL, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et cochez l'option **Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur**. Validez par **Ok**.

Pour accéder à Internet par modem, choisissez l'onglet **Avancé** et cochez la même option que précédemment. Si vous utilisez un tel partage, créez plusieurs comptes de messagerie et attribuez-en un à chaque utilisateur.