

Garder sa connexion active Ã la fermeture d'une session

CatÃgorie : Windows 2000/XP

PubliÃ© par [Nendo](#) le 28/11/2007

Si vous Ãtes plusieurs Ã utiliser le mÃme ordinateur, vous avez peut Ãtre remarquÃ que Windows coupe automatiquement les connexions Ã distance quand vous fermez la session. RÃsultat, le nouvel utilisateur doit se reconnecter Ã Internet, ce qui lui fait perdre du temps et coÃte une communication tÃlÃphonique supplÃmentaire.

Pour Ãviter ces dÃsagrÃments, il est possible de modifier le fonctionnement des sessions.

Pour ce faire, vous devez utiliser l'Ãditeur de **Base de registres** de Windows. DÃroulez **DÃmarrer / ExÃcuter**, tapez **regedit** puis **EntrÃe**.

Ouvrez successivement les clÃs **HKEY LOCAL_ MACHINE, Software, Microsoft, Windows NT, CurrentVersion, Winlogon**.

A l'aide du menu **Edition / Nouveau**, crÃez une nouvelle **Valeur chaÃne**. Nommez la **KeepRasConnections**. Modifiez son contenu en cliquant deux fois sur son nom. Saisissez **1** dans le champ **DonnÃes de la valeur** et validez en cliquant sur **Ok**.

Suivant votre version de Windows, vous devrez redÃmarrer le systÃme (Windows NT4), ou juste fermer puis rouvrir la session pour appliquer les changements (Windows 2000 ou XP). N'oubliez pas d'avertir les autres utilisateurs afin de ne pas laisser votre connexion Internet ouverte, surtout si vous n'avez pas un accÃs illimitÃ!